

CDV-43K2(DC) MONITOR 4,3" SŁUCHAWKOWY

Kod produktu: **CDV-43K2(DC)**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



OPIS

CDV-43K(DC) to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1). Zasilanie 16-28V DC (np. zasilacz RF-2A)

CDV-43K2, CDV-43K, CDV-43K(DC), CDV-43KM, CDV-43KM(DC)

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (np. zasilacz RF-2A)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (np. zasilacz RF-2A)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	8 W / 2,5W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	157 x 167 x 42 mm

